

1D23

BEZDRÁTOVÝ HLÁSIČ POHYBU/GONG, MAGNET ČIDLO NA DVEŘE, NAPÁJENÍ ZE ZÁSUVKY



EAN: 8592718046088

POČET KUSŮ V BALENÍ: 80

ZÁRUKA: 33 MĚSÍCŮ

Solight bezdrátový hlásič pohybu/gong, magnet čidlo na dveře, napájení ze zásuvky

Hlídní vstupů s okamžitým upozorněním

Bezdrátový gong se senzorem na dveře nebo okna se hodí všude tam, kde potřebujete přehled o pohybu na vstupních místech do objektu – v prodejnách, recepcích, skladech, průmyslových provozovnách nebo i v domácnostech, garážích, přístavcích apod. Magnetický senzor vyšle signál ve chvíli, kdy se dveře nebo okno otevrou.

Silný zvuk a široké pokrytí

Gong nabízí 64 melodií a 5 úrovní hlasitosti včetně velmi hlasitého režimu až 110 dB. Dosah signálu až 200 m bez překážek umožňuje pokrytí i větších prostor, výrobních hal nebo chodeb. Díky funkci párování lze propojit až 6 senzorů s jedním gongem nebo až 15 gongů s jedním senzorem. Jedna sada s více senzory tak zabezpečí monitoring i většího objektu, nebo jeden senzor upozorní na více místech současně.

Jednoduchá instalace i venkovní použití

Senzor je vybaven krytím IP44 a je vhodný i pro venkovní prostředí. Montáž je rychlá díky samolepicí podložce nebo pomocí šroubků do předznačených otvorů. Minimalistický design v bílé barvě a kompaktním provedení neruší interiér ani exteriér. LED indikace signalizuje funkčnost na senzoru i gongu.

- hlásič pohybu/gong s bezdrátovým senzorem – magnetické čidlo na dveře nebo okna
- automatický režim: vyšle signál při rozpojení magnetů
- hlasitost zvonku: 5 úrovní, 0 - 110 dB(A)
- dosah signálu: max. 200 m bez překážek
- 64 volitelných melodií, obousměrné vyhledávání
- LED indikátor zvonění na gongu i senzoru
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více gongů nebo magnetických senzorů do skupiny
- k jednomu gongu může být spárováno max. 6 senzorů
- jeden senzor může být spárován s max. 15 gongy, na každém z nich může být nastavena jiná melodie
- voděodolná třída ochrany senzoru IP44, může být instalován i ve venkovních prostorách
- uchycení senzoru pomocí samolepicí podložky nebo montážních otvorů
- přenosová frekvence: 433.92 MHz
- napájení:
- senzor: 1 x 3 V CR2032 baterie (součástí balení)
- gong: AC 230 V~ – do zásuvky
- spotřeba energie:
- přijímač (gong) v pracovním/klidovém režimu: <0,4 W
- vysílač (senzor) v pracovním režimu: <10 mW
- pracovní teplota: senzor -20 °C až +40 °C, gong -10 °C až +45 °C
- doplňkové/náhradní čidlo: 1D23T

KOMPLETNÍ POPIS



SOLIGHT HOLDING, S.R.O.

Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

tel.: +420 491 512 010

tel.: +420 800 320 155

e-mail: info@solight.cz

www.solight.cz / www.solight.sk