


PRODUKTOVÝ LIST

1L67T



Bezdrátové tlačítko pro 1L67, 1L68, 200m, bílé, learning code, kryt na jmenovku

- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 15 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 8 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- použitelné ke zvonkům 1L67, 1L67B, 1L67AD, 1L67DT, 1L67DZ, 1L68
- LED indikátor zvonění
- tlačítko s krytem na jmenovku a se stříškou proti dešti
- vodotěsná ochrana tlačítka IP56
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- barva: bílá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 200m
- přenosová frekvence: 433MHz
- napájení: 1 x 3V (CR2032) baterie (součástí balení)
- spotřeba energie v pracovním režimu: <10mW
- pracovní teplota: -20 °C až +60 °C

