

PRODUKTOVÝ LIST

1L70



Bezdrátový zvonek bezbateriový, do zásuvky, 150m, bílý, learning code

- zvonkové tlačítko na principu dynama, elektrický signál pro zvonění je vytvořen převodem mechanické energie stisknutím tlačítka. Není třeba se starat o nákladné výměny baterií, zvláště v zimním období
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 20 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- 64 volitelných melodií, obousměrné vyhledávání
- LED indikátor zvonění na zvonku
- tlačítko s krytem na jmenovku, vodotěsná a prachotěsná ochrana IP56
- nastavení hlasitosti zvonku: 4 stupně 25 - 100dB
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 150m
- přenosová frekvence: 433,92MHz
- napájení:
- tlačítko: bez baterií, životnost 200 000 stisknutí
- zvonek: AC 230V - do zásuvky
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +50 °C, zvonek -10 °C až +45 °C
- spotřeba energie: přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,4W
- náhradní tlačítko Solight č. 1L70T
- barva: bílá

